

44 Technische Daten

Eingangsspannung	220-240 VAC, 50/60 Hz
Max. Zugkraft	800 N (ML810EV-/Smart) 1000N (ML1040EV-/Smart)
Standby (bei Tor ZU)	0.8 W
Motortyp	DC Getriebemotor mit Dauerschmierung
Geräuschpegel	54dB
Antriebsart	Zahnriemen
Länge des Torwegs	2498 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	max. 200 mm/s
Max. Torgewicht	110 kg (ML810EV-/Smart) 140 kg (ML1040EV-/Smart)
Zyklen / Tag	10 (ML810EV) , 20 (ML1040EV)
Zyklen / Stunde	6 (ML810EV), 9 (ML1040EV)
Beleuchtung	An, wenn der Antrieb startet, Aus 2-1/2 Minuten nach Stopp.
Torgestänge	Justierbarer Torarm, Zugseil für Laufwagenentriegelung
Sicherheit, Manuell	Tastendruck und automatischer Stopp bei Abwärtslauf / Tastendruck und automatischer Stopp bei Aufwärtslauf.
Elektronisch	Automatische Krafteinlernung
Elektrisch	Trafo-Überlastschutz und Niederspannungsverdrahtung für Wandkonsole.
Endschalter	mechanischer Umdrehungssensor / Passpoint Detektor
Endschaltereinstellung	elektronisch
Soft Start / Soft Stopp	alle Modelle
Länge (insgesamt)	3183 mm
Erforderlicher Deckenabstand	min. 35 mm
Hängendes Gewicht	~ 12 kg
Empfänger Speicherregister	180
Betriebsfrequenz:	RX 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz) RX 868MHz (868.30MHz, 868.95MHz, 869.85MHz) TX 865,125 MHz, 865,829 MHz, 866,587 MHz
Sendeleistung:	<10 mW
Handsender TX4REV-F / Wandtaster 128REV	
Handsender / Wandtaster Frequenz	868MHz (868.30MHz, 868.95MHz, 869.85MHz) 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz)
Handsender/Wandtaster Sende Leistung	< 10 mW
Handsender / Wandtaster Batterie	3V CR2032