



FUNK-GONG PIEZO FÜR STECKDOSE MIT SELBSTVERSORGENDEM TASTER 100M WEISS

FUNK-GONG MIT BATTERIELOSEM TASTER

0082900112

4006341731968

B12YD

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist bis 110 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar, außerdem bietet der Funk-Gong neben der einstellbaren Lautstärke auch ein optisches Signal und ist damit auch bei lauter Umgebung und für Schwerhörige bestens geeignet
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 100 m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der zum Funk-Gong gehörende Taster benötigt keine Spannungsquelle, damit entfällt eine aufwendige Verdrahtung oder ein ständiger Batteriewechsel.

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer 0082900112

EAN-Nummer 4006341731968

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien 58

Batterie Anzahl & Typ *

Batterietyp System

Breite netto mm 81,5 mm

CE Zeichen Ja

Nennspannung 230 V

Montageart Aufputz

Schutzklasse II

Ausführung Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	100 m
Frequenz	50 Hz
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
Funkfrequenz	433,92 MHz
IP-Schutzart	IP20
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	134 g
Höhe / Tiefe netto mm	70,5 mm
Länge netto mm	81 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	465 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar. Mit einer Reichweite von 100 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der Klingeltaster benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Eingangstür platzieren, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen und benötigt nur eine freie 230V Steckdose. Akustische und optische Benachrichtigung. Optimale Benachrichtigung durch die Kombination von optischem und akustischem Signal auch bei lauter Umgebung, damit auch ideal für Personen mit verminderter akustischer Wahrnehmung. Dank der praktischen LED Signalanzeige verpassen Sie selbst dann keinen Besuch mehr, wenn die akustische Anzeige einmal nicht ausreichen sollte. Der Funk Klingeltaster ist mit einem kinetischen Druckknopf ausgestattet und wandelt die Energie des Fingerdrucks in Strom um, dadurch wird für diesen keine Batterie benötigt. Individuelle Einstellungen wählbar. Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke in einem Bereich von 0 dB bis 110 dB, in 5 Stufen einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer fortgeschrittenen zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet und ermöglicht den Betrieb des Gongs auch mit bis zu 50 Funk-Klingeltastern und eine unbegrenzte Anzahl Gongs mit einem Klingeltaster. Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat. Durch Smart Memory, erfolgt eine automatische Speicherung des ausgewählten Klingeltons und bleibt auch nach einem Stromausfall erhalten.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten