



FUNK-GONG MIT TASTER & STOFFBEZ.ORCHESTRA,BATTERIE 58 MEL. 150M GRAU FUNK-GONG ORCHESTRA

0082810412

4006341730800

DB50

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist in einem Bereich 0 - 100 dB in 4 Stufen + Stummschaltung einstellbar, außerdem bietet der Funk-Gong neben der einstellbaren Lautstärke auch ein optisches Signal und ist damit auch bei lauter Umgebung und für Schwerhörige bestens geeignet
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	
Artikelnummer	0082810412
EAN-Nummer	4006341730800

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien	58
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Cobalt-Oxid
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	40 g
B1 - IEC-Bezeichnung	ICR18650
B1 - Kapazität	1.500 mAh
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Lithiumgewicht [mg]	12.000 mg
B1 - Nennspannung	3,7 V

B1 - wiederaufladbar	Ja
B2 - Anzahl Batterien	1
B2 - Zellen je Batterie	8
B2 - austauschbar	Ja
B2 - Elektrochem System	Alkali-Mangan
B2 - enthalten	Ja
B2 - Gewicht je Batterie [g]	8 g
B2 - IEC-Bezeichnung	LRV08
B2 - Nennspannung	12 V
B2 - Typ_Oxaion	8LR932
B2 - weitere Bezeichnung	A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A
Batterie Anzahl & Typ	1 * ICR18650 / 1 * LRV08
Batterie austauschbar	Fest verbaut
Batterie enthalten	Ja
Batterieladezeit	150 min
Batterietyp System	ICR18650_A /
Breite netto mm	89 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	III
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	150 m
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	348 g
Höhe / Tiefe netto mm	125 mm
Länge netto mm	89 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	990 cm³

Farbe

Grau

Beschreibung

Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar.

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.

Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen.

Optimale Benachrichtigung durch die Kombination von optischem und akustischem Signal auch bei lauter Umgebung, damit auch ideal für Personen mit verminderter akustischer Wahrnehmung. Dank der praktischen LED Signalanzeige verpassen Sie selbst dann keinen Besuch mehr, wenn die akustische Anzeige einmal nicht ausreichen sollte.


Individuelle Einstellungen wählbar.

Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke 0 - 100 dB einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbst lernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.

Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat. Nutzen Sie den Funk Tür-Gong mittels der optional erhältlichen Bewegungsmelder und Tür-Fensterkontakte auch zur Raumüberwachung.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten