



GONG FUNK-SET MIT GONG, TASTER & DURCHGANGSMELDER, 58 MELOD. 150M WEISS FUNK-GONG ORCHESTRA

0082640103

4006341717702

B7 (DC)

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist von 0 - 90 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- Vielseitig - das Set besteht aus Funkgong, Funk-Bewegungsmelder und Funk-Klingeltaster, der Funkgong ist mit dem Funk-Klingeltaster (Art. 0082600103), dem Funk-Bewegungsmelder und dem Funk-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen oder beispielsweise als Zugangskontrolle geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer 0082640103

EAN-Nummer 4006341717702

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien 58

B1 - Anzahl Batterien 1

B1 - austauschbar Ja

B1 - Elektrochem. System Alkali-Mangan

B1 - enthalten Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g] 8 g

B1 - IEC-Bezeichnung LRV08

B1 - Nennspannung 12 V

B1 - Typ_Oxalon 8LR932


A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A

B2 - Anzahl Batterien	1
B2 - Zellen je Batterie	1
B2 - austauschbar	Ja
B2 - Elektrochem System	Lithium-/Mangandioxid Rundzell
B2 - enthalten	Ja
B2 - Gewicht je Batterie [g]	6,2 g
B2 - IEC-Bezeichnung	CR2450
B2 - Lithiumbatterie	1
B2 - Lithiumgewicht [mg]	180 mg
B2 - Nennspannung	3 V
B2 - Typ_Oxaion	CR2450
B2 - weitere Bezeichnung	LM2450, 5029LC, ECR2450, KCR2450, KL2450, KECR2450, BR2450, DL2450
B3 - Anzahl Batterien	3
B3 - Zellen je Batterie	1
B3 - austauschbar	Ja
B3 - Elektrochem System	Alkali-Mangan
B3 - Gewicht je Batterie [g]	13 g
B3 - IEC-Bezeichnung	LR03
B3 - Nennspannung	1,5 V
B3 - Typ_Oxaion	LR03
B3 - weitere Bezeichnung	AAA, Micro, AM4, LR3, AM4M8A, UO100557, DC2400, DC2400B4N, HR3, HR03, LR03APB, MN2400, 824, S, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, V2500PX
Batterie Anzahl & Typ	1 * LRV08 / 1 * CR2450 / 3 * LR03
Batterie enthalten	Ja
Batterietyp System	//
Breite netto mm	82 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	III
Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	150 m
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20

Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	153 g
Höhe / Tiefe netto mm	70 mm
Länge netto mm	82 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm ³	471 cm ³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar. Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar. Eine Alternative zu den Einzelprodukten des Orchestra Systems bietet dieses Set, bestehend aus einem Orchestra Funk Tür-Gong, einem Orchestra Funk Bewegungsmelder und einem Orchestra Funk Taster. Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen. Ideal zur Zutrittskontrolle in Eingangsbereichen oder zur Raumüberwachung ist der im Set enthaltene Funk Bewegungsmelder mit einer Reichweite von 4m und einem Erfassungswinkel von 60°. Der Funk Klingeltaster ist mit eine Sendekontrolle ausgestattet. Individuelle Einstellungen wählbar. Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke von 0 - 90 dB einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht. Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an ob der Klingeltaster betätigt wurde oder der Bewegungsmelder eine Bewegung registriert hat. Nutzen Eine zusätzliche Möglichkeit der Zutrittskontrolle/Raumüberwachung bieten die optional erhältlichen Tür-Fensterkontakte.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten