



FUNK-GONG MIT TASTER UND NACHTL.ORCHESTRA, BATTERIE, 58 MEL. 150M WEISS

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082670412

4006341732019

F9 (DC)

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist 25 - 110 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer 0082670412

EAN-Nummer 4006341732019

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien 58

B1 - Anzahl Batterien 1

B1 - austauschbar Ja

B1 - Elektrochem. System Alkali-Mangan

B1 - enthalten Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g] 8 g

B1 - IEC-Bezeichnung LRV08

B1 - Nennspannung 12 V

B1 - Typ_Oxaion 8LR932

B1 - weitere Bezeichnung A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A,

	K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A
B2 - Anzahl Batterien	3
B2 - Zellen je Batterie	1
B2 - austauschbar	Ja
B2 - Elektrochem System	Alkali-Mangan
B2 - Gewicht je Batterie [g]	23 g
B2 - IEC-Bezeichnung	LR6
B2 - Nennspannung	1,5 V
B2 - Typ_Oxalon	LR6
B2 - weitere Bezeichnung	AA, Mignon, LR06, MN1500, AM3, 815, E91, LR6N, AAB4E, M, MN1500, R6, R06, BA, 15A, KAA, LR6APB, BA3058, U7524, UM3, V1500PX
Batterie Anzahl & Typ	1 * LRV08 / 3 * LR6
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie enthalten	Ja
Batterietyp System	/
Breite netto mm	96 mm
CE Zeichen	Ja
Schutzklasse	III
Oberflächenschutz	unbehandelt
Mit Signallampe	Ja
Anzahl der Kanäle	20
Reichweite (Freifeld)	150 m
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	matt
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	224 g
Höhe / Tiefe netto mm	50 mm
Länge netto mm	96,5 mm
Lautstärke	25 - 110 dB
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	463 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl

Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 50 Sender/Empfänger erweiterbar.

Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.

Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen.

Der Funk-Gong kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel (erforderlich ist ein Netzteil 5,0VDC, 1A welches nicht im Lieferumfang enthalten ist) oder mit LR6 (AA) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Die Batterien werden durch den USB-Anschluss nicht geladen.

Der Funk Klingeltaster ist mit einer Sendekontrolle ausgestattet.

Individuelle Einstellungen wählbar.

Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke in 5 Schritten von 25 - 110 dB einstellen.


Der Funk-Gong verfügt über ein integriertes LED Nachtlicht mit einstellbarer Lichtfarbe (weiß, warmweiß, blau, rot, orange, grün, gelb, orange, türkis).

Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.

Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie oder dem unterschiedlich eingestellten RGB-LED Licht erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten