



GONG ELEKTRONISCH, BATTERIE ODER TRAF0 & BATTERIE, 8 MELODIE, GLAS GONG ELEKTRONISCH

0046820

4006341678126

820

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 8 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke beträgt 85 dB
- EINFACH - Trafobetrieb oder Batteriebetrieb möglich, Einbau in vorhandene Klingelstromkreise
- FUNKTIONAL - der Gong verfügt über eine optische Signalanzeige mit 5 LED und ist damit auch bei lauter Umgebung und für Schwerhörige bestens geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer	0046820
EAN-Nummer	4006341678126


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien	8
B1 - Anzahl Batterien	2
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - Gewicht je Batterie [g]	23 g
B1 - IEC-Bezeichnung	LR6
B1 - Nennspannung	1,5 V
B1 - Typ_Oxalon	LR6
B1 - weitere Bezeichnung	AA, Mignon, LR06, MN1500, AM3, 815, E91, LR6N, AAB4E, M, MN1500, R6, R06, BA, 15A, KAA, LR6APB, BA3058, U7524, UM3, V1500PX
Batterie Anzahl & Typ	2 * LR6
Batterietyp System	
Breite netto mm	245 mm

Montageart	Schraube
Schutzklasse	III
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
IP-Schutzart	IP20
Gewicht netto gr	254 g
Höhe / Tiefe netto mm	40 mm
Länge netto mm	140 mm
Lautstärke	85 dB
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C – 25°C
Volumen in cm³	1.372 cm³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Glas
Beschreibung	Der elektronische Gong eignet sich für die Wandmontage und benötigt eine feste Verdrahtung mit dem Klingeltaster. Der elektronische Gong kann mit Batterien oder über einen 8-12V Trafo betrieben werden, bitte beachten, dass auch bei Trafobetrieb Batterien notwendig sind. Der Gong benötigt diese um nach dem Drücken des Klingeltasters die Melodie abzuspielen. Optimale Benachrichtigung durch die Kombination von optischem und akustischem Signal auch bei lauter Umgebung, damit auch ideal für Personen mit verminderter akustischer Wahrnehmung. Dank der praktischen LED Signalanzeige verpassen Sie selbst dann keinen Besuch mehr, wenn die akustische Anzeige einmal nicht ausreichen sollte. Sie können unter folgenden Melodien wählen, Westminster, Ding-Dong, Ding-Dong-Ding, Tubular 1, Orchester, Tubular 2, Trompete und Hundegebell, es besteht aber auch die Möglichkeit, die Melodien nacheinander abspielen zu lassen. Dieser Gong lässt sich mit allen Klingeltastern und allen Trafos mit einer Ausgangsspannung von 8-12V kombinieren.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten