



FUNK-GONG MIT TASTER, MINI-BAUFORM, 3-KLANG, 30M, WEISS

FUNK-GONG

0514903555

4008297149033

14903

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - 16 Kanäle frei wählbar
- INDIVIDUELL - die Lautstärke beträgt 85 dB
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage des Funk-Gong keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 30m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- KOMPAKT - sehr kleine Bauform Abmessungen Gong (BxHxT): ca. 68 x 95 x 40 mm

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer	0514903555
EAN-Nummer	4008297149033

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien	3
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	8 g
B1 - IEC-Bezeichnung	LRV08
B1 - Nennspannung	12 V
B1 - Typ_Oxaion	8LR932
B1 - weitere Bezeichnung	A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A
B2 - Anzahl Batterien	2

B2 - Elektrochem System	Alkali-Mangan
B2 - Gewicht je Batterie [g]	70 g
B2 - IEC-Bezeichnung	LR14
B2 - Nennspannung	1,5 V
B2 - Typ_Oxaion	LR14
B2 - weitere Bezeichnung	Baby, Baby C, Baby-C, MN1400, AM2, L, 814, LR15, C, E93, LR14N, R14, BA30, 14A, KC, AM-1, BA3042, U7522, UM2, 1/2 Torcia
Batterie Anzahl & Typ	1 * LRV08 / 2 * LR14
Batterie enthalten	Ja
Batterietyp System	/
Breite netto mm	68 mm
CE Zeichen	Ja
Montageart	Schraube
Schutzklasse	III
Anzahl der Kanäle	16
Reichweite (Freifeld)	30 m
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube
Funkfrequenz	433 MHz
Mit Funkhandsender	Ja
IP-Schutzart	IP20
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	98 g
Höhe / Tiefe netto mm	95 mm
Länge netto mm	40 mm
Lautstärke	85 dB
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	258 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar. Mit einer Reichweite von 30 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der Taster benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im geschützten Außenbereich platzieren, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen. Der Klingeltaster kann ohne großen Aufwand in bestehende verdrahtete Klingelanlagen integriert werden.



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten