

## Betteri Adapter BC01 auf BC05

Dieser SCHWAIGER® Betteri Adapter ist dafür bestimmt, Steckverbindungen zwischen BC05 (Male, z.B. an einem Wechselrichter) und BC01 (Female, z.B. an einem Betteri-Anschlusskabel) herzustellen. Er verfügt über die Schutzart IP64 und ist somit für den Außenbereich geeignet. Zudem hat der Adapter die Brandschutzklasse UL94-V0 für maximale Sicherheit. Das Leitermaterial besteht aus verkupfelter Legierung auf 3 Drähten; L/N/PE. Der Artikel eignet sich z.B. für Verbindungen zwischen Wechselrichter und Wechselrichter-Anschlusskabel.



- Stellt eine Steckverbindungen zwischen BC05 und BC01 Anschlüssen her
- Male auf Female Betteri Anschluss Adapter
- Schutzart IP64 für den Außenbereich geeignet
- Leitermaterial aus verkupfelter Legierung
- Brandschutzklasse UL94-V0 für maximale Sicherheit
- Ideal z.B. für Verbindungen zwischen Wechselrichter und Wechselrichter-Anschlusskabel

| Anzahl und Art der Drähte     | 3 Drähte; L/N/PE                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nennstromstärke               | Max. 12 A (für 16 AWG o. 1,5mm <sup>2</sup> Drähte) |
| Nennspannung                  | 300 V                                               |
| Schutzart                     | IP68                                                |
| Brandschutzklasse             | UL94-V0                                             |
| Arbeitstemperaturbereich      | -40 - +85 C°                                        |
| Anwendbare Drahtspezifikation | 6,0/4,0/2,5mm <sup>2</sup> o. 14/12/10 AWG          |
| Leitermaterial                | Verkupferte Legierung                               |
| Gewicht                       | 36,1 g                                              |

SKU: SOAS0105

EAN: 4004005046984

