



## TECHNISCHES DATENBLATT

REF: VIGI3000

DESIGN: 3500w 230v BENZIN INVERTER GENERATOR

Inverter Generator 3500W, mit einem 4T Motor hat eine Leistung von 3.5kW, hat einen Hubraum von 212cc, hat eine Leerlaufdrehzahl von 3600rpm, Benzin 95 Kraftstoff, Autonomie 100% für 5h, Autonomie 50% für 8.5h, enthält einen Kraftstofftank Kapazität von 8,3L.

### Technische Merkmale

Motor	1-Zylinder 4-Takt-Motor
Motorleistung	5,8 PS / 4,3 kW
Hubraum	212 cm <sup>3</sup>
Leerlaufdrehzahl	3600 U/min
Kraftstoff	Benzin
Betriebsdauer	5 h
Fassungsvermögen des Tanks	8,3 L
Max. Leistung	3,5kW
Nennstrom - AC-Steckdosen	15,2 A
Maximale Leistung - AC-Steckdosen	3,5 kW
Nennleistung - AC-Steckdosen	3,2 kW
Nennspannung - DC-Klemmen	12 V
Nennstrom - DC-Klemmen	8,3 A
Leistungsfaktor (cos Ø)	1
Schallleistungspegel (LWA)	95 dB(A)
Gewicht des Produkts	44 kg
Dimension	590 x 456 x 511 mm
Gewicht mit Verpackung	45 kg
Abmessungen der Verpackung	595 x 460 x 520 mm
Elektrischer Start	Ja
Zündschlüssel	Nein
Batterie	Ja



**Generator Inverter 3500W, mit einem 4T Motor hat eine Leistung von 3,5 kW und einem Hubraum von 79,7 ccm.**

**Silent, dieser Wechselrichter hat einen Verbrennungsmotor 4 mal und einen Hubraum von 212 ccm, die es mehr Leistung gibt. System zur Gleichrichtung von Stromgeräuschen. Leicht, AC- und DC-Ausgang, wirtschaftlich, ergonomisch, einfacher Start, mit der Möglichkeit der Parallelschaltung (Kombination der Leistung von 2 Einheiten), für den Außeneinsatz.**

Schutzschalter	Ja
Thermischer Schutz der DC-Klemmen	Ja
Erdungsklemme	Ja
Led-Leuchte zur Anzeige des Ölstandes	Nein
Automatischer Spannungsregler AVR	Ja
Motoröl	15W-40
Fassungsvermögen des Ölkurzelgehäuses	0,50 L
Stromerzeuger	Einphasig
Maximale Temperatur	40 °C
Maximale Arbeitshöhe	1000 m