

Brilliant

Smart Home **Lighting**



Bedienungsanleitung für WLAN Deckenleuchten

Ontario
G99572/76

Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

INHALT

1.	Inbetriebnahme	4
2.	App	5
2.1	Geräte-Tab	5
2.2	Smart-Tab	7
2.3	Profil-Tab	7
3.	Fernbedienung	8
4.	Sprachsteuerung	9
4.1	Alexa Voice Service	9
4.2	Google Home/Google Assistant	10
5.	FAQ	11
6.	Konformitätserklärung	12
7.	Wichtige Hinweise zur Entsorgung	12
8	Installation	13



G99572/76



Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

1. INBETRIEBNAHME

1. Deckenleuchte installieren

1. Folgen Sie hierfür unserer beigelegten Installationsanleitung und beachten bitte alle Sicherheitsvorschriften für eine sichere Installation.
2. Schalten Sie im Anschluss den Strom wieder ein.
Die Deckenleuchte fängt nun an zu blinken. Die Leuchte befindet sich nun im Pairing-Modus.

!ACHTUNG HINWEIS!

Der Pairing Mode (Deckenleuchte blinkt) dauert nur etwa 10 Minuten an, danach ist eine Verbindung mit der App nicht mehr möglich. Wie Sie den Pairing Mode erneut aktivieren lesen Sie bitte in unserem FAQ am Ende dieser Anleitung!

2. App installieren

Suchen Sie im App-Store oder im Googleplay Store nach der App Tuya Smart und installieren diese auf Ihrem Gerät oder scannen Sie den jeweiligen QR Code hier:

Playstore



App Store



3. Registrierung

Öffnen Sie die App und tippen Sie auf Registrierung.

In der App geben Sie entweder Ihre Mobilfunknummer oder Ihre Email-Adresse an zur Erstellung eines Nutzerkontos.

Mobilfunknummer

1. Stellen Sie im ersten Feld das Land ein.
2. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Mobilnummer ein. Direkt im Anschluss erhalten per SMS einen Bestätigungscode.
3. Code im Feld Bestätigungscode eingeben sowie ein Passwort für Ihr Konto festlegen und auf Fertig tippen.

Email

1. Stellen Sie im ersten Feld das Land ein.
2. Im zweiten Feld geben Sie Ihre Email-Adresse ein und tippen Sie auf Weiter.
3. Legen Sie ein Passwort aus Zahlen und Buchstaben fest und tippen dann auf Fertig.

Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

4. Mit App verbinden

1. Haben Sie alle Schritte bis hier befolgt öffnen Sie die App, melden sich an und tippen Sie auf das PLUS oben rechts um ein Gerät hinzuzufügen.
2. Wählen Sie die Kategorie „Beleuchtung“ aus und tippen Sie auf „Beleuchtungsgeräte (Wi-Fi)“.
3. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort für das Netzwerk ein, tippen Sie im Anschluss auf „weiter“.
4. Befolgen Sie nun die Anweisung auf dem Bildschirm Ihres Smartphones / Tablets.
5. Die Geräte werden nun miteinander verbunden, dies kann einen Augenblick dauern.
6. Bei Erfolg erscheinen eine kurze Meldung sowie die verbundene Deckenleuchte in der App.
7. Wählen Sie nun einen eindeutigen Namen über Name ändern für die Deckenleuchte um sie später einfacher steuern zu können.

!ACHTUNG HINWEIS!

Ihre WLAN Deckenleuchte kann nur mit 2,4 Ghz Netzwerken verbunden werden!

2. APP

2.1 GERÄTE-TAB

Im Geräte-Tab finden Sie folgende Optionen vor:

- Wetterdaten zu Ihrem Standort
- Geräteliste
- Hinzufügen weiterer Geräte
- Anzeigen der Räume / hinzufügen neuer Räume
- **Schnell-Steuerung**
Schalten Sie das Gerät durch tippen des unten gezeigten Symbols EIN oder AUS:



Die Dimmfunktion Ihrer Deckenleuchte finden Sie, indem Sie im Geräte-Tab auf Allgemeine Funktionen tippen und dann auf Helligkeit. Regeln Sie die Helligkeit von 100% bis 0% am Schieberegler.

- **Aufrufen der Steuer-Seite eines jeden verbundenen Gerätes**
Auf der Steuer-Seite Ihrer WLAN-LED-Lampe können alle relevanten Einstellungen zum betreffenden Gerät direkt vorgenommen werden. Sie gelangen auf die Steuer-Seite indem Sie im Geräte-Tab auf das entsprechende Gerät tippen.

Für Ihre Deckenleuchte haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- Farbwahl / Helligkeit / Farbkraft
- Weiß / Helligkeit
- Leuchtmodus / Szenen
- Zeitsteuerung

Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

- **Einstellungen**

Das Einstellungsmenü rufen Sie über folgendes Symbol, oben rechts, auf:

iOS



Android



Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungsmenü zur Verfügung:

- **Gerätenamen Ändern**

Diese Option ermöglicht Ihnen den Namen des Gerätes zu ändern.
Es dient dem Zweck die Geräte im Alltag besser wiederzufinden.

- **Der Standort des Geräts**

Diese Option zeigt Ihnen in welchen Raum Sie das Gerät gespeichert haben. Sie können hier auch per Tippen den Raum ändern. Bitte beachten Sie, dass jedes Gerät nur einem Raum hinzugefügt sein kann.

- **Überprüfen Sie das Netzwerk**

Diese Option zeigt Ihnen ob das Netzwerk optimiert werden muss für die beste Nutzung Ihrer Smart-Home Geräte.

- **Gerätefreigabe (Geräte mit anderen Nutzern teilen)**

Durch tippen auf Freigabegeräte Hinzufügen können Sie einzelne Geräte mit anderen Nutzern teilen, sodass mehrere Nutzer Zugriff auf das Gerät erhalten. Jeder der ein Gerät nutzen möchte benötigt ein Benutzerkonto sowie die App Tuya Smart

- **Geräteinformation**

Es werden Ihnen die Konfigurationsdaten angezeigt.

- **Gruppe Erstellen**

Das Erstellen von Gruppen ermöglicht Ihnen mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern.
Tippen Sie hierfür die zu gruppierenden Geräte an und drücken speichern.

- **Feedback**

Ein Text Messenger öffnet sich, Sie können hier Ihre Frage / Ihr Problem formulieren und direkt zum Hersteller senden.

!ACHTUNG HINWEIS!

Formulieren Sie Ihre Frage idealerweise auf Englisch um eine schnelle Antwort zu erhalten.

- **Auf Firmware-Update prüfen**

Hier überprüft die App auf neue Betriebssoftware Ihres Gerätes.

- **Gerät entfernen**

Durch tippen auf diese Fläche löschen Sie das Gerät aus Ihrem Geräte-Tab. Durch ein erneutes Pairing kann das Gerät bspw. einem anderen Benutzer hinzugefügt werden.

Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

2.2 SMART-TAB

Den Szenen-Tab finden Sie im Geräte-Tab wenn Sie auf folgendes Symbol tippen:



Hier können Sie individuell, Ihren Bedürfnissen entsprechende, Geräte-Aktionen einstellen. Durch tippen auf „Smart hinzufügen“ starten Sie die Programmierung. Sie haben hier die Wahl zwischen:


- **Szene**
Szenen bieten die Möglichkeit Einstellungen eines oder mehrerer Geräte zu speichern und diese durch das tippen auf die erstellte Szene wieder zu aktivieren.
- **Automation**
Eine Automation vereinfacht Ihren Alltag, sobald eine von Ihnen eingestellte Voraussetzung erfüllt wurde, wird eine bestimmte Aktion durchgeführt.

2.3 PROFIL-TAB

Im Profil-Tab stehen folgende Optionen für Sie bereit:

- **Name Einstellen**
Hinter dieser Option können Sie alle relevanten Daten zu Ihrem Benutzerprofil einstellen. Es ist auch möglich ein Entsperrmuster für diese App zu setzen oder die Sprache zu ändern.
- **Familienverwaltung**
Durch Tippen auf diese Fläche können Sie Gruppen (Familien) verwalten. Fügen Sie neue Familien hinzu oder neue Mitglieder in Ihre Familie ein um Zugriffsrechte zu steuern. Alle Mitglieder einer Familie haben Zugriff auf die dort eingetragenen Geräte.
- **Nachrichtencenter**
Hier sehen Sie alle relevanten Nachrichten die Ihr Benutzerkonto betreffen.
- **QR-Code Scannen**
Einige Geräte verfügen über einen aufgedruckten QR Code zum schnelleren Verbinden. Nutzen Sie diesen QR Code Scanner für diese Geräte.
- **Mehr Dienstleistungen**
Es werden Ihnen die verfügbaren Dienste von Drittanbietern angezeigt.
- **Feedback**
Ein Text Messenger öffnet sich, Sie können hier Ihre Frage / Ihr Problem formulieren und direkt zum Hersteller senden.
- **Einst. (für die App)**
Alle App relevanten Einstellungen wie etwa Benachrichtigungsfenster / Töne können eingestellt werden.

3. FERNBEDIENUNG



4. SPRACHSTEUERUNG

!ACHTUNG HINWEIS!

Für die Nutzung der Sprachbefehle benötigen Sie ein Amazon-Konto oder Google Konto sowie einen Sprachassistenten (bspw.: Google Home, Echo oder Echo-Dot)

4.1 ALEXA VOICE SERVICE

1. Installieren Sie die Amazon Alexa-App von Amazon.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
3. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt Skills.
4. Suchen Sie in der Skills-Liste nach „Tuya Smart“
5. Tippen Sie auf Skill aktivieren. Geben Sie auf der verlinkten Seite Benutzernamen, Passwort und Region Ihres Tuya Smart-Kontos ein.
6. Sagen Sie „Alexa, finde meine Geräte“. Ihr WLAN-LED-Lampe kann nun per Sprachbefehl gesteuert werden.
7. Lassen Sie die App im Hintergrund laufen.
8. Formulieren Sie den Sprachbefehl klar und deutlich, am besten direkt in das Mikrofon des Alexa Voice-fähigen Geräts. Jeder Sprachbefehl startet mit „Alexa“ gefolgt vom in der Tuya Smart-App vergebenen Gerätenamen Ihrer WLAN-LED-Lampe, dann folgt der gewünschte Befehl.

Beispiele für Sprachbefehle

Aktion	Sprachbefehl
Einschalten	Alexa, Wohnzimmer an!
Ausschalten	Alexa, Wohnzimmer aus!
Dimmen (50%)	Alexa, Wohnzimmer auf 50% Helligkeit!
Farbwechsel	Alexa, Wohnzimmer blau!

!ACHTUNG HINWEIS!

Wir empfehlen das Leuchtmittel in der App umzubenennen, damit die Sprachbefehlststeuerung das Gerät eindeutig ansteuern kann. In den Befehlen oben wurde das Gerät „Wohnzimmer“ genannt.

Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

4.2 GOOGLE HOME / GOOGLE ASSISTANT

1. Öffnen Sie die Google Assistant App und wischen Sie nach rechts (IOS) oder halten Sie das Icon gedrückt (Android->Einstellungen), um das Menu zu öffnen.
2. Wählen Sie „Steuerung von Smart-Home Geräten“ aus.
3. Klicken Sie auf das „Plus“ um einen neuen Dienst hinzu zu fügen und scrollen Sie runter bis „Tuya Smart“.
4. Melden Sie sich mit Ihrem Account an. Wenn Sie noch nicht mit Ihrem Google-Konto angemeldet sind, auch hier mit Ihrem Account anmelden.
5. Klicken Sie auf „Sign in“ und bestätigen Sie damit, dass der Zugriff erlaubt ist.
6. Das fertig eingerichtete Gerät wird bei Ihren Smarthome Geräten angezeigt.

Beispiele für Sprachbefehle

Aktion	Sprachbefehl
Einschalten	Ok Google, Wohnzimmer an!
Ausschalten	Ok Google, Wohnzimmer aus!
Dimmen (50%)	Ok Google, Wohnzimmer auf 50% Helligkeit!
Farbwechsel	Ok Google, Wohnzimmer blau!

Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

5. FAQ

Problembehandlung / Fragen & Antworten / FAQ

1. Gerät lässt sich nicht mit der App verbinden.

Lösung	1.1	Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN Router eingeschaltet ist und die Funkfrequenz 2.4 Ghz beträgt. Schlagen Sie ggf. in Ihrem Router-Handbuch das Umstellen der Frequenz nach.
	1.2	Schaltplan für Pairing Modus: AUS (10 Sek.) EIN (0,5 Sek.) AUS (2 Sek.) EIN (0,5 Sek.) AUS (2 Sek.) EIN (0,5 Sek.) AUS (2 Sek.) EIN (Pairing Modus aktiviert)
	1.3	Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone/Tablet im selben WLAN-Netzwerk befindet als das zu verbindende Gerät.
	1.4	Stellen Sie beim Verbinden sicher, dass Sie die richtige Kategorie auswählen (hier: Beleuchtungsgeräte)
2.	Gerät lässt sich mit Alexa oder Google Home/ Google Assistant nicht finden.	
Lösung	2.1	Stellen Sie bitte sicher, dass die App „Tuya Smart“ mit der „Alexa“-App oder der Google Assistant App verknüpft ist, bzw. als Skill hinterlegt ist.
3.	Gerät verschwindet zeitweise aus dem WLAN Netzwerk.	
Lösung	3.1	Stellen Sie bitte sicher, dass die Entfernung zwischen der Lampe und Ihrem Router nicht zu groß ist und sich zwischen den Geräten keine zu großen Hindernisse (z.B. starke Wände) befinden. Verstärken Sie ggf. durch Repeater Ihre WLAN-Netzabdeckung.
	3.2	Prüfen Sie im Handbuch des Routers, wieviele Geräte dieser gleichzeitig versorgen kann.
4.	Neu hinzugefügtes Gerät lässt sich nicht finden beim Google Assistant.	
Lösung	4.1	Heben Sie die Verknüpfung zwischen Tuya Smart und Google Assistant auf und stellen Sie diese erneut her. Im Anschluss sollten alle Geräte, welche in der Tuya Smart App sichtbar sind, auch im Google Assistant sichtbar sein.

6. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Brilliant AG, dass sich die Produkte G99572/76 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.







Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.brilliant-ag.de

7. WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Das Symbol auf dem Produkt klärt darüber auf, dass elektronische Produkte nicht mit dem regulären Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte recyceln Sie diese bei entsprechenden Einrichtungen. Rat bezüglich Recycling-Einrichtungen finden Sie bei lokalen Behörden oder Ihrem Händler.

8. INSTALLATION



Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

EN: This product includes a light of the energy efficiency class F

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F


SP: Este producto contiene una bombilla de clase de eficiencia F

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

PL: Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej F

PT: Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe F

NL: Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F



DE: Die Lichtquelle ist von einer Qualifizierten Person austauschbar.

EN: The light should be replaced by a qualified person.

FR: La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.


SP: La bombilla debe ser sustituida por personal autorizado.

IT: La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.

PL: Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.

PT: A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.

NL: De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



DE: Das separate Betriebsgerät ist von einer Qualifizierten Person austauschbar.

EN: The separate control gear should be replaced by a qualified person.

FR: L'appareil de commande séparé peut être remplacé par une personne qualifiée.


SP: El aparato separado debe ser sustituido por personal autorizado.

IT: Il dispositivo di comando separato deve essere sostituito da una persona qualificata.

PL: Oddzielny zasilacz powinien być wymieniany przez wykwalifikowaną osobę.

PT: O dispositivo separado pode ser substituído por uma pessoa qualificada.

NL: De aparte bedieningsinrichting kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! **احترس من حدوث صدمة كهربائية !**
Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnost zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atentie, pericol de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stöt! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rrezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stød!

Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN

ONTARIO

G99572...



DE: Hiermit erklärt die Brilliant AG, dass der Funkanlagentyp Ontario G99572/76 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse angefordert werden: www.brilliant-ag.com

EN: Hereby, Brilliant AG declares that the radio equipment type Ontario G99572/76 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full EU declaration of conformity can be requested at the following internet address: www.brilliant-ag.com

FR: Le soussigné, Brilliant AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type Ontario G99572/76 est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité UE complète peut être demandée à l'adresse internet suivante: www.brilliant-ag.com

NL: Hierbij verklaar ik, Brilliant AG, dat het type radioapparatuur Ontario G99572/76 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-verklaring van overeenstemming kan worden aangevraagd op het volgende internetadres: www.brilliant-ag.com

ES: Por la presente, Brilliant AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico Ontario G99572/76 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. La Declaración de Conformidad completa de la UE puede obtenerse en la siguiente dirección de Internet: www.brilliant-ag.com

IT: Il fabbricante, Brilliant AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Ontario G99572/76 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità completa dell'UE può essere richiesta al seguente indirizzo Internet: www.brilliant-ag.com

BG: С настоящото Brilliant AG декларира, че този тип радиосъоръжение Ontario G99572/76 в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълната ЕС декларация за съответствие може да бъде поискана от следния интернет адрес: www.brilliant-ag.com

CS: Tímto Brilliant AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení Ontario G99572/76 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě lze vyžádat na následující internetové adrese: www.brilliant-ag.com

DA: Hermed erklærer Brilliant AG, at radioudstyrstypen Ontario G99572/76 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres fra følgende internetadresse: www.brilliant-ag.com

ET: Käesolevaga deklareerib Brilliant AG, et käesolev raadioseadme tüüp Ontario G99572/76 vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele. Eli täielikku vastavusdeklaratsiooni saab küsida järgmisel Interneti-aadressil: www.brilliant-ag.com

EL: Με την παρούσα ο/η Brilliant AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Ontario G99572/76 πληροί την οδηγία 2014/53/EU. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ από την ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.brilliant-ag.com

HR: Brilliant AG ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Ontario G99572/76 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Kompletnu EU izjavu o sukladnosti možete zatražiti sa sljedeće internetske adrese: www.brilliant-ag.com

LV: Ar šo Brilliant AG deklarē, ka radioiekārta Ontario G99572/76 atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilnīgu ES atbilstības deklarāciju var pieprasīt no šādas interneta adreses: www.brilliant-ag.com

LT: Aš, Brilliant AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Ontario G99572/76 atitinka Direktyvą 2014/53/EU. Išsamią ES atitikties deklaraciją galima paprašyti šiuo interneto adresu: www.brilliant-ag.com

HU: Brilliant AG igazolja, hogy a Ontario G99572/76 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozatot a következő internetes címen lehet kérni: www.brilliant-ag.com

MT: B'dan, Brilliant AG, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju Ontario G99572/76 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/EU. Id-dikjarazzjoni shiħha ta 'konformità tal-UE tista' tintalab mill-indirizz tal-Internet li ġej: www.brilliant-ag.com

PL: Brilliant AG niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego Ontario G99572/76 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełną deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem internetowym: www.brilliant-ag.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) Brilliant AG declara que o presente tipo de equipamento de rádio Ontario G99572/76 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. A declaração de conformidade UE completa pode ser solicitada no seguinte endereço de internet: www.brilliant-ag.com

RO: Prin prezenta, Brilliant AG declară că tipul de echipamente radio Ontario G99572/76 este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Declarația UE completă de conformitate poate fi solicitată de la următoarea adresă de internet: www.brilliant-ag.com

SK: Brilliant AG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Ontario G99572/76 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Kompletné vyhlásenie o zhode EÚ je možné vyžiadať na nasledujúcej internetovej adrese: www.brilliant-ag.com

SL: Brilliant AG potrjuje, da je tip radijske opreme Ontario G99572/76 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Popolno izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslednjem internetnem naslovu: www.brilliant-ag.com

FL: Brilliant AG vakuuttaa, että radiolaitetyypin Ontario G99572/76 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta Internet-osoitteesta: www.brilliant-ag.com

SV: Härmed försäkrar Brilliant AG att denna typ av radioutrustning Ontario G99572/76 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Fullständig EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras från följande internetadress: www.brilliant-ag.com

NOTIZEN

[illegible]

NOTIZEN

[illegible]

NOTIZEN

[illegible]

Bedienungsanleitung WLAN DECKENLEUCHTEN



Brilliant AG

Brillantstr. 1 · D-27442 Gnarrenburg

Tel.: +49 (0) 47 63 89 0 · Fax: +49 (0) 47 63 89 171

www.brilliant-ag.com

Brilliant

Smart Home **Lighting**



TUYA Quick Start Guide for Wi-Fi Ceiling Lights

Ontario
G99572/76

Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights

CONTENT

1.	Startup	4
2.	App	5
2.1	Device-Tab	5
2.2	Smart-Tab	7
2.3	Profile-Tab	7
3.	Remote Control	8
4.	Voice Control	9
4.1	Alexa Voice Service	9
4.2	Google Home/Google Assistant	10
5.	FAQ	11
6.	Declaration of Conformity	12
7.	Important note for disposal	12
8.	Installation	13



G99572/76



Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights

1. STARTUP

1. Install ceiling light

1. Please use enclosed installation manual by following all necessary safety rules for a safe and proper installation.
2. After set up, please turn on electricity again. Your ceiling light should start to blink which means it is in pairing mode.

!ATTENTION!

The pairing mode (LED flashes) lasts only about 10 minutes, afterwards the connection with the app is no longer possible. To re-activate the pairing mode, please refer to our FAQ at the end of this manual!

2. Downloading the app

Download the Tuya Smart App from Google Play for Android devices or from the App Store for Apple iOS devices. Or scan the respective QR Code here:

Playstore



App Store



3. Registration

Open the app and press on registration. In the app, enter your mobile phone number or your E-Mail address to create a user account.

Mobile phone number

1. Set the country.
2. Enter your mobile number. Directly afterwards you will receive a confirmation code by SMS.
3. Enter the code and set a password consisting of numbers and letters. Press done.

Email

1. Set the country.
2. Enter your E-Mail address and press Next.
3. Set a password consisting of numbers and letters, then press Done.

Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights

4. Connect with App

1. Open the app and log into your account. Press top right on the PLUS to add a device.
2. Choose category „lighting“ and click on „lighting devices (Wi-Fi)“.
3. Choose desired network and enter password, press next.
4. Follow instructions on your tablet/smartphone screen.
5. Devices connecting to each other, it may take a while.
6. If successful, a short message and the connected camera appear in the app.
7. Now select a unique name for the device via Change Name in order to be able to control it more easily later.

!ATTENTION!

Your Wi-Fi ceiling light can only be added to 2.4 Ghz network.

2. APP

2.1 DEVICE-TAB

You can find the following options on the Devices tab:

- Weather data for your location
- Device list
- Adding further devices
- Display of rooms / Adding new rooms
- **Quick control**

Switch the device ON or OFF by tapping the symbols shown at the bottom:



You can find the dimmer function for your ceiling lights by tapping General Functions on the Devices tab and then Brightness. Regulate the brightness from 100% to 0% using the slide controller.

- **Calling up the control page of a connected device**

You can adjust all the relevant settings relating to the device on the control page of your WLAN LED lamp. You can navigate to the control page by tapping the corresponding device on the Devices tab.

You have the following setting options for your ceiling lights:

- Colour choice / Brightness / Colour intensity
- White / Brightness
- Lighting mode / Scenes
- Time-control

Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights

- **Settings**

You can call up the Settings menu using the following symbol in the top right:

iOS



Android



The following options are available in the Settings menu:

- **Change device name**

This option enables you to change the name of a device.

You can use it to find the devices you use every day more easily

- **Location of the device**

This option shows you the room in which you have saved the device. You can also change the room by tapping here. Please note that each device can only be added to one room.

- **Check the network**

This option shows you whether the network needs to be optimised for the best use of your Smart Home devices.

- **Device release (share devices with other users)**

You can share individual devices with other users by tapping Add device release, in order to provide several users with access to the device. Each person who wishes to use a device requires a user account and the Tuya Smart app

- **Device information**

You can see the configuration data.

- **Create group**

By creating groups you can control several devices at the same time.

For this, tap the devices you wish to group together and push save.

- **Feedback**

A text messenger opens where you can formulate your query / problem and send it directly to the manufacturer.

!ATTENTION!

Please formulate your question in English in order to receive a reply as quickly as possible.

- **Check for firmware updates**

The app checks for new operating software on your device here.

- **Remove device**

You can delete the device from the device tab by tapping this button. By re-pairing you can add another device or user.

Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights

2.2 SMART-TAB

You can find the **Scenes** tab on the **Devices** tab by tapping the following symbol:



You can set individual device actions according to your requirements here. Begin programming by tapping 'Add Smart'. You have a choice here between:


- **Scene**
Scenes offer you the opportunity to save settings for one or several devices and then reactivate these by tapping the created scene.
- **Automation**
Automation simplifies your daily life; as soon as you complete one of your set prerequisites, a certain action is carried out.

2.3 PROFILE-TAB

The following options are available to you on the **Profile** tab:

- **Set name**
You can set all the relevant data for your user profile with this option. It is also possible to set an unlocking pattern for this app or change the language.
- **Family management**
Tap this button in order to manage groups (families). Add new families or new members to your family in order to control access rights. All family members have access to the devices entered here.
- **Message centre**
You can see all the relevant messages which affect your user account here.
- **Scan QR code**
Some devices have a printed QR code for faster connection.
Use this QR Code Scanner for this device.
- **More services**
Shows you the services available from third party providers.
- **Feedback**
A text messenger opens in which you can formulate your query / problem and send it directly to the manufacturer.
- **Settings (for the app)**
Set all app relevant settings such as the message window / sounds.

3. REMOTE CONTROL



4. VOICE CONTROL

!ATTENTION!

You need an Amazon or Google account as well as a speech assistant in order to use voice commands (for example, Google Home, Echo or Echo-Dot).

4.1 ALEXA VOICE SERVICE

1. Install the Amazon Alexa app from Amazon.
2. Register with your Amazon account.
3. Call up the menu and tap the Skills menu item.
4. Search for 'Tuya Smart' in the Skills list.
5. Tap Activate skill. Enter a user name, password and the region of your Tuya Smart account on the linked page.
6. Say: "Alexa, find my device." Your WLAN LED lamp can now be controlled using voice commands.
7. Let the app run in the background.
8. Formulate your voice commands clearly, ideally directly into the microphone of the Alexa Voice capable device. Each voice command begins with "Alexa" followed by the device name of your WLAN LED lamp allocated by the Tuya Smart app and then the desired command.

Examples of voice commands

Action	Voice command
Turn On	Alexa, switch on the living room!
Turn Off	Alexa, switch off the living room!
Dimming (50%)	Alexa, dimm the living room to 50% brightness!
Color Change	Alexa, switch the living room to blue!

!ATTENTION!

We recommend re-naming the lamp in the app in order to enable the voice command control to clearly control the device. In the command above the device is named 'Living room'.

Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights

4.2 GOOGLE HOME / GOOGLE ASSISTANT

1. Open the Google Assistant App and swipe right (iOS) or press and hold the icon (Android->Settings), in order to open the menu.
2. Select 'Control Smart Home devices'.
3. Click the 'Plus' in order to add a new service and scroll down to 'Tuya Smart'.
4. Register with your account. If you are not yet registered with your Google account, register here with your account as well.
5. Click 'Sign in' and confirm in order to enable access.
6. The device for which you have completed the set-up is shown in your Smart Home devices.

Examples of voice commands

Aktion	Sprachbefehl
Turn On	Ok Google, switch on the living room!
Turn Off	Ok Google, switch off the living room!
Dimming (50%)	Ok Google, dimm the living room to 50% brightness!
Color Change	Ok Google, switch the living room to blue!

Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights

5. FAQ

Troubleshooting / Questions & Answers / FAQ

1. Device cannot be connected to the app

Solution	1.1	Make sure that your Wi-Fi router is switched on and the radio frequency is 2.4 Ghz. If necessary, refer to your router manual for frequency changing.
	1.2	Circuit diagram for pairing mode: OFF (10 Sec.) ON (0,5 Sec.) OFF (2 Sec.) ON (0,5 Sec.) OFF (2 Sec.) ON (0,5 Sec.) OFF (2 Sec.) ON (pairing mode activated)
	1.3	Make sure your smartphone/tablet and the smart device are on the same Wi-Fi network.
	1.4	Please make sure you choose correct category, for ceiling light please choose „lighting devices“

2. Device cannot be found with Alexa or Google Home/Google Assistant.

Solution	2.1	Please make sure that the app “iO.e” is linked to the Alexa App or the Google Assistant App or is stored as a skill.
----------	-----	--

3. Device temporarily disappears from the WLAN network.

Solution	3.1	Please make sure the distance between the device and your router is not too great and that there are no large obstacles (e.g. strong walls) between the devices. Reinforce your Wi-Fi network with repeater if necessary.
	3.2	Please double check manual of your router, if it is capable to handle many devices.

4. Latest added device can't be found at Google Assistant.

Solution	4.1	Please remove connection of Tuya and Google Assistant and connect again. Afterwards all devices which can be controlled by Tuya App, can be seen in Google Assistant as well.
----------	-----	--

6. DECLARATION OF CONFIRMITY

BRILLIANT AG hereby declares that the items G99572/76 coincides with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via Brilliant AG; Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg

Please read complete Declaration of Conformity under below link:
www.brilliant-ag.de







7. IMPORTANT NOTE FOR DISPOSAL



Please don't dispose in general Trashbag. Please recycle at designated facility.

To get to know correct recycling-facilities please check with your trader or authority.

8. INSTALLATION



Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

EN: This product includes a light of the energy efficiency class F

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F


SP: Este producto contiene una bombilla de clase de eficiencia F

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

PL: Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej F

PT: Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe F

NL: Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F



DE: Die Lichtquelle ist von einer Qualifizierten Person austauschbar.

EN: The light should be replaced by a qualified person.

FR: La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.


SP: La bombilla debe ser sustituida por personal autorizado.

IT: La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.

PL: Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.

PT: A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.

NL: De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



DE: Das separate Betriebsgerät ist von einer Qualifizierten Person austauschbar.

EN: The separate control gear should be replaced by a qualified person.

FR: L'appareil de commande séparé peut être remplacé par une personne qualifiée.


SP: El aparato separado debe ser sustituido por personal autorizado.

IT: Il dispositivo di comando separato deve essere sostituito da una persona qualificata.

PL: Oddzielny zasilacz powinien być wymieniany przez wykwalifikowaną osobę.

PT: O dispositivo separado pode ser substituído por uma pessoa qualificada.

NL: De aparte bedieningsinrichting kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! **احترس من حدوث صدمة كهربائية !**
Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnost zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atentie, pericol de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stöt! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rrezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stød!

Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights

ONTARIO

G99572...



DE: Hiermit erklärt die Brilliant AG, dass der Funkanlagentyp Ontario G99572/76 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse angefordert werden: www.brilliant-ag.com

EN: Hereby, Brilliant AG declares that the radio equipment type Ontario G99572/76 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full EU declaration of conformity can be requested at the following internet address: www.brilliant-ag.com

FR: Le soussigné, Brilliant AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type Ontario G99572/76 est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité UE complète peut être demandée à l'adresse internet suivante: www.brilliant-ag.com

NL: Hierbij verklaar ik, Brilliant AG, dat het type radioapparatuur Ontario G99572/76 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-verklaring van overeenstemming kan worden aangevraagd op het volgende internetadres: www.brilliant-ag.com

ES: Por la presente, Brilliant AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico Ontario G99572/76 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. La Declaración de Conformidad completa de la UE puede obtenerse en la siguiente dirección de Internet: www.brilliant-ag.com

IT: Il fabbricante, Brilliant AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Ontario G99572/76 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità completa dell'UE può essere richiesta al seguente indirizzo Internet: www.brilliant-ag.com

BG: С настоящото Brilliant AG декларира, че този тип радиосъоръжение Ontario G99572/76 в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълната ЕС декларация за съответствие може да бъде поискана от следния интернет адрес: www.brilliant-ag.com

CS: Tímto Brilliant AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení Ontario G99572/76 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné EU prohlášení o shodě lze vyžádat na následující internetové adrese: www.brilliant-ag.com

DA: Hermed erklærer Brilliant AG, at radioudstyrstypen Ontario G99572/76 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres fra følgende internetadresse: www.brilliant-ag.com

ET: Käesolevaga deklareerib Brilliant AG, et käesolev raadioseadme tüüp Ontario G99572/76 vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele. Eli täielikku vastavusdeklaratsiooni saab küsida järgmisel Interneti-aadressil: www.brilliant-ag.com

EL: Με την παρούσα ο/η Brilliant AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Ontario G99572/76 πληροί την οδηγία 2014/53/EU. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ από την ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.brilliant-ag.com

HR: Brilliant AG ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Ontario G99572/76 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Kompletnu EU izjavu o sukladnosti možete zatražiti sa sljedeće internetske adrese: www.brilliant-ag.com

LV: Ar šo Brilliant AG deklarē, ka radioiekārta Ontario G99572/76 atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilnīgu ES atbilstības deklarāciju var pieprasīt no šādas interneta adreses: www.brilliant-ag.com

LT: Aš, Brilliant AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Ontario G99572/76 atitinka Direktyvą 2014/53/EU. Išsamią ES atitikties deklaraciją galima paprašyti šiuo interneto adresu: www.brilliant-ag.com

HU: Brilliant AG igazolja, hogy a Ontario G99572/76 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozatot a következő internetes címen lehet kérni: www.brilliant-ag.com

MT: B'dan, Brilliant AG, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju Ontario G99572/76 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/EU. Id-dikjarazzjoni shiħha ta 'konformità tal-UE tista' tintalab mill-indirizz tal-Internet li ġej: www.brilliant-ag.com

PL: Brilliant AG niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego Ontario G99572/76 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełną deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem internetowym: www.brilliant-ag.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) Brilliant AG declara que o presente tipo de equipamento de rádio Ontario G99572/76 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. A declaração de conformidade UE completa pode ser solicitada no seguinte endereço de internet: www.brilliant-ag.com

RO: Prin prezenta, Brilliant AG declară că tipul de echipamente radio Ontario G99572/76 este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Declarația UE completă de conformitate poate fi solicitată de la următoarea adresă de internet: www.brilliant-ag.com

SK: Brilliant AG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Ontario G99572/76 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Kompletné vyhlásenie o zhode EÚ je možné vyžiadať na nasledujúcej internetovej adrese: www.brilliant-ag.com

SL: Brilliant AG potrjuje, da je tip radijske opreme Ontario G99572/76 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Popolno izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslednjem internetnem naslovu: www.brilliant-ag.com

FL: Brilliant AG vakuuttaa, että radiolaitetyypin Ontario G99572/76 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta Internet-osoitteesta: www.brilliant-ag.com

SV: Härmed försäkrar Brilliant AG att denna typ av radioutrustning Ontario G99572/76 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Fullständig EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras från följande internetadress: www.brilliant-ag.com

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

Quick Start Guide Wi-Fi Ceiling Lights



Brilliant AG

Brillantstr. 1 · D-27442 Gnarrenburg

Tel.: +49 (0) 47 63 89 0 · Fax: +49 (0) 47 63 89 171

www.brilliant-ag.com