



FULL HD Satellitenreceiver

Free to Air (FTA)

Dieser SCHWAIGER® Satellitenreceiver empfängt alle unverschlüsselten TV- und Radio- programme in HD Qualität über Satellit. Der Fernseher wird über den HDMI Anschluss angeschlossen. Der Receiver bietet alle Standardfunktionen, die das Einrichten und die

Bedienung vereinfachen. Software Updates können mithilfe eines USB Sticks durchgeführt werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

DSR500HD
4004005023329



Letzte Aktualisierung: 09.07.2019



HIGHLIGHTS (DSR500HD)

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- USB Schnittstelle für Servicezwecke
- USB Schnittstelle zum Anschluss externer Speichermedien
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 14-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Event Timer Programmierung über EPG
- Multifunktions Timer
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Teletext mit Untertitelfunktion
- Eingebauter Medioplayer für Musik, Bilder und Filme
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Umweltfreundlich durch geringen Stromverbrauch im Standby
- Unterstützt Unicable DCSS-LNB bis 8 Teilnehmer
- Lieferumfang: Receiver, Netzteil, Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Receiver Typ	SAT (DVB-S2)	Favoritenlisten	8
Anzeige	Kontrollleuchte(n)	Fernbedienung	Ja
Programmspeicher	3000	Eingangs frequenz	950 - 2150 MHz
LNB IN (Type F)	1x (Rückseite)	Leistungsaufnahme	im Standby < 0,5 W im Betrieb < 5,0 W
USB 2.0 Anschluss	1x (Frontseite)	Spannungsversorgung	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
HDMI®-Anschluss	1x (Rückseite)	Farbe	Schwarz
Auflösung	480p/576i/720p/1080p/i	Abmessungen (Breite)	197 mm
SCART Anschluss	1x (Rückseite)	Abmessungen (Höhe)	92 mm
Digit. Tonausgang	1x (Rückseite) koaxial	Abmessungen (Tiefe)	15 mm
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS	Verpackungsart	Karton
Software Update	über USB		
Sprachen (Menü)	deutsch/englisch/französisch/italienisch/türkisch		