



ADAPTERLEITUNG CEE- STECKER 16A AUF CEE- KUPPLUNG 32A H07RN-F 0,8M CEE-ADAPTER-LEITUNG

0017880614

4006341737595

225 - 7015

VERLÄNGERUNGEN, ZULEITUNGEN

- PRAKTISCH - CEE-Adapterleitung für eine flexible und erweiterte Stromversorgung
- KOMPLETT - 0,5 m lange, robuste Gummileitung H07RN-F mit 5 poligem CEE-Phasenwender 16A und CEE-Kupplung mit Deckel 32A
- SOLIDE - geeignet für den Einsatz im und rund ums Haus, Schutzart IP44
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt - als Übergang von CEE 16A auf 32A
- TECHNIK: 16 A; 400 V~; belastbar bis max. 11.000 W, Temperaturbereich: -5°C - 35°C

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Adapterleitung
Artikelnummer	0017880614
EAN-Nummer	4006341737595

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	100 mm
CE Zeichen	Ja
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	400 V
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
Leistung	11.000 W
Kabeltyp	H07RN-F
Frequenz	50 Hz
Mantelmateri	Gummi
Ader-Zahl	5
Werkstoff	Kunststoff
IP-Schutzart	IP44
Mit Schutzleiter	Ja
Gewicht netto gr	614 g
Höhe / Tiefe netto mm	72 mm
Kabellänge	0,5 m
Länge netto mm	800 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	5.760 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Beschreibung	Gummi-Adapterleitung für eine professionelle und sichere Stromverbindung Ihrer elektrischen Geräte beim Camping. Das witterungsbeständige Stromkabel eignet sich für die Anwendung sowohl z.B. im Haus als auch dauerhaft im Freien. Die Verlängerungsleitung bietet eine 0,5 m lange hochwertige Gummi-Leitung mit stabilem CEE-Phasenwender 16A auf der einen und eine CEE-Kupplung 32A auf der anderen Seite. Elastisches Stromkabel - zum einfachen Überbrücken von Abständen zwischen Steckdosen und Elektrogeräten mit einer Belastbarkeit bis 11.000 W. Der 16A CEE-Phasenwender ermöglicht eine komfortable Drehrichtungsänderung bei Drehstrommotoren.

MEDIA

Schutzartzeichen



Der Artikel befindet sich in der Finalisierung. Daten und Leistungsmerkmale entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand, können sich allerdings noch ändern.