



FUNK-GONG ORCHESTRA FÜR USB-STECKDOSEN 100M SCHWARZ

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082160512

4006341739544

U1-P+

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 11 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist von 0 - 100 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 100m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer	0082160512
EAN-Nummer	4006341739544


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien	11
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	8 g
B1 - IEC-Bezeichnung	LRV08
B1 - Nennspannung	12 V
B1 - Typ_Oxaion	8LR932
B1 - weitere Bezeichnung	A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, ...

Batterie Anzahl & Typ	1 * LRV08
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie enthalten	Ja
Batterietyp System	
Breite netto mm	40 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	5 V
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	III
Oberflächenschutz	unbehandelt
Mit Signallampe	Ja
Anzahl der Kanäle	11
Reichweite (Freifeld)	100 m
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Funkfrequenz	433,92 MHz
Mit Beschriftungsfeld	Ja
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	matt
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Gewicht netto gr	67 g
Höhe / Tiefe netto mm	14 mm
Länge netto mm	68,2 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C - 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	38 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Beschreibung	Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar. Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar. Mit einer Reichweite von 100 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der Taster benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. Neben den 11 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke von 0 - 100 dB einstellen. Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht. Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten