



GONG ELEKTROMECHANISCH RECHTECK, TRAFO ODER BATTERIE, 2-KLANG, WEISS GONG ELEKTROMECHANISCH

0514860555

4008297148609

CH860-M

GONGS & SPRECHANLAGEN



- KONVENTIONELL - mechanischer 2 - Klang-Gong
- INDIVIDUELL - die Lautstärke beträgt 83 dB
- EINFACH - Trafobetrieb oder Batteriebetrieb möglich, Einbau in vorhandene Klingelstromkreise

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe

Artikelnummer	0514860555
EAN-Nummer	4008297148609

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien	1
B1 - Anzahl Batterien	3
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - Gewicht je Batterie [g]	70 g
B1 - IEC-Bezeichnung	LR14
B1 - Nennspannung	1,5 V
B1 - Typ_Oxaion	LR14
B1 - weitere Bezeichnung	Baby, Baby C, Baby-C, MN1400, AM2, L, 814, LR15, C, E93, LR14N, R14, BA30, 14A, KC, AM-1, BA3042, U7522, UM2, 1/2 Torcia
Batterie Anzahl & Typ	3 * LR14
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterietyp System	
Breite netto mm	107 mm
CE Zeichen	Ja

Nennspannung	8 - 12 V
Montageart	Schraube
Schutzklasse	III
Leistung	6 W
Anzahl der Kanäle	1
Frequenz	50 Hz
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	schrauben
Gewicht netto gr	394 g
Höhe / Tiefe netto mm	50 mm
Länge netto mm	173 mm
Lautstärke	83 dB
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	926 cm³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Der elektromechanische 2-Klang-Gong mit Klangeisen eignet sich für die Wandmontage und benötigt eine feste Verdrahtung mit dem Klingeltaster. Er kann mit Batterien oder über einen 8-12V Trafo betrieben werden. Die Lautstärke des Gongs beträgt maximal 83 dB. Dieser Gong lässt sich mit allen Klingeltastern und allen Trafos mit einer Ausgangsspannung von 8-12V kombinieren. Das Gehäuse des 2-Klang-Gongs ist pflegeleicht und antistatisch, gefertigt aus weißem Kunststoff.

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten