

3500 W INVERTER STROMERZEUGER

SG3500I



PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	542 × 325 × 490 mm
Motor	Einzyylinder, 4-Takt-Benzinmotor
Leistung	3,6 kW / 4,8 PS
Kraftstoffart	Benzin
Spannungsregelung	Inverter-Technologie
Nennspannung	230 V~
Nenn-/ Max. / Peak – Leistung	3000 / 3200 / 3500 W
Steckdosen	2× 230 V~, 1× 12 V, 2× USB-A
Startertyp	Seilzugstarter
Parallel-Schaltung	Ja
Überlastschutz	Ja
Ölwachter	Ja
Schalldruckpegel (LwA)	66 dB
Co² Ausstoß	889 g/kWh

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	22,5 / 24,2 kg
Verpackungsabmessungen	590 × 370 × 355 mm
Artikelnummer	5906230903
EAN	4046664195221
20 Container	248 Stück
40 Container	496 Stück
40 HQ Container	615 Stück



Großer 6,3 L Kraftstofftank



Standfüße aus Gummi gegen Vibration



Geringer Geräuschpegel von 66 dB



Anwenderfreundliche Bedienung



3500 W Peak-Leistung, 3200 W Maximalleistung für Geräte mit sensibler Elektronik, Elektrowerkzeuge, etc.



Leichtes Starten durch Seilzug

2x USB-Anschluss



2x 230 V Steckdose
1x 12 V Steckdose



Ölwarnanzeige



Energiesparschalter



Überlastungsschutz



Spritsparend



Leichtgewicht



Transportabel

