

**BS 18 Quick (602217500) Akku-Bohrschrauber****18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 30; metaBOX 145**

Bestell-Nr. 602217500

EAN 4007430274977



Abbildung stellvertretend



- Praktischer, leichter Alltagshelper zum Bohren und Schrauben
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische Werte****Kennwerte**

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	24 Nm
Max. Drehmoment hart	48 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 4.5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.93 kg
Gewicht mit Akkupack	1.4 kg

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	70 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	81 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

**Lieferumfang**

Schnellwechselbohrfutter  
Gürtelhaken  
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)  
Ladegerät SC 30  
metaBOX 145