

Akku-Heckenschere

UH006GZ

XGT • 40V max. • 60 cm • 25 mm

Bürstenlose Akku-Heckenschere mit neuer Messerform für dicke Zweige bis Ø 25 mm: Dreiseitig geschliffene Kanten und abgeschrägte Zähne

Die bürstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtlauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte. Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt.



XGT **BL**
MOTOR

Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Hubzahl	2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	25 mm
Laufzeit 40Vmax. / 4,0 Ah	65 / 110 / 195
Schallleistungspegel (L _{WA})	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schneiden einer Hecke	3,0 / ≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden einer Hecke	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	4,4 - 5,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1123 x 223 x 191 mm
Messerabstand	38 mm

Spezifikationen

- Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- Optimale Klingeform für sauberes Schneiden
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Maximale Laufzeit bei voller Akkuladung ist gleich oder länger als bei vollem Benzintank
- Sicherheitsschalter
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Rückwärtlauf befreit das Messer, sobald es von dicken Ästen blockiert wird
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381743792

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

412911-1

Aufbewahrungsbehälter



Optionales Zubehör

197439-7

Fett-Tube



199450-5

Getriebe-Fett



191R51-3

Schnittgutsammler



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

