

STROMERZEUGER 2800 W

Der SG3200 Generator von Scheppach wird mit einem 196 cm³ 4-Takt-Motor angetrieben und liefert mit max. 2800 W immer ausreichend Strom für Arbeiten rund ums Haus oder auf der Baustelle. Dank stabilem Stahlrahmen, Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen ist der Stromerzeuger mobil und vielseitig einsetzbar. Ein 15 Liter Benzintank sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag arbeiten können.

- 6,5 PS Benzinmotor mit Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit 196 cm³ Hubraum
- Max. 2800 W Ausgabeleistung, 2500 W Nennleistung
- Zwei 230 V Anschlüsse und ein 12 V DC Konnektor
- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen
- 15 Liter Benzintank für 12 Stunden Betriebsdauer unter Vollast
- Integrierter Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandswarnung

OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL ULTRA
PERFORMANCE LONGLIFE
SAE 5W-40
500 ml



Artikelnummer: 3906100701
EAN: 4014915073512

Transportgriff
(Standard)



Fahrvorrichtung
(Standard)

PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	6,5 PS
Hubraum	196 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter
Tankinhalt	15 L
Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last	0,6 L/h

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Abmessung L x B x H	590 x 445 x 450 mm
Spannungsregelung	AVR-System
Nenn- / Max.-leistung	2500 / 2800 W
Spannung Abgabe	2 x 230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	43 / 47 kg
Abmessung Verpackung	605 x 445 x 450 mm
Artikelnummer	5906220903
EAN	4046664095460
20 Container	200 Stück
40 Container	400 Stück
40 HQ Container	450 Stück



INKLUSIVE