

Akku-Motorsense LXT

DUR369LZ

2 x 18 V • 0 - 4.600 / 5.500 / 7.000
U/min • 430 mm

Hocheffiziente 3-Gang Motorsense mit bürstenlosem Motor und Seitengriffen zum Bearbeiten von Grünflächen

Die leistungsstarke Motorsense mit bürstenlosem Motor und Bügelgriff, hat einen hohen Wirkungsgrad und ist geräusch- / vibrationsarm. Die 36 V Spannung werden durch zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus erreicht. Die Motorsense verfügt über eine dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion.



LXT  **36V** **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Mähbreite	255 / 305 / 430 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 - 6,3 kg
Messer	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schallleistungspegel (dB)	90 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	1846 x 400 x 269 mm
Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Handgrifftype	L

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Batterieschutzsystem mit Kontrollleuchte. Schaltet die Stromversorgung automatisch aus, wenn die Batterieladung niedrig ist.
- Stabiler, verstellbarer Griff.

EAN 0088381889971

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

125520-4

Schultergurt



144392-8

Transportschutz Schlagmesser

191B54-1

Messerschutzhaube mit



198345-9

2-Zahn Dickichtmesser 255 mm



782238-6

6-kant Stiftschlüssel 17 mm



783202-0

6-kant Stiftschlüssel 4 mm



831304-7

Werkzeugtasche



Passendes Zubehör

191D89-4

Express-Fadenkopf



191D90-9

Express-Fadenkopf



197993-1

Halbautomatik-Fadenkopf



198383-1

Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm



199868-0

Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm



729029-4

2-Zahn Dickichtmesser 230 mm