

Funk-Wetterstation „Quadro“

35.1098



- Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 30 m)
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone
- Temperaturtendenz
- Wettersymbol (basiert auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeitswerte)
- Uhrzeit mit Alarm
- Snooze-Funktion und Datumsanzeige
- Mondphase
- Umschaltbar °C/°F
- Zum Hängen oder Stellen

Technische Daten

Innentemperatur

Messbereich	0°...+50°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 1°C

Luftfeuchte

Messbereich	20...95%
Genauigkeit	± 5 %

Außentemperatur

Messbereich	-20°...+60°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 1°C

Wettervorhersage

Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr
---------------------	------------

Batterien	2 x 1,5 V AA (Basis) 2 x 1,5 V AA (Sender)
-----------	---

Abmessungen	130 x 130 x 25 mm (Basis) 95 x 65 x 30 mm (Sender)
-------------	---

Gewicht	400 g
---------	-------

Zubehör Außensender für Temperatur und

Luftfeuchtigkeit 30.3169

Batterien

Bedienungsanleitung