

PrimaLuxe, Phasenabschnitt-Dreh-Helligkeitsregler

- Geeignet für:
- - dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen
- - dimmbare Energiespar-Lampen, Niedervolthalogen-Lampen an elektronischem Trafo
- LED tauglich
- 5 W - 300 W
- Sicherung: F2AH / 250 V~
- 230 V~, 50 / 60 Hz
- LED dimmbar: 5 - 100 W
- Glühlampenlast: 25 - 300 W
- Elektronische Trafolast: 20 - 300 VA
- Adapter für Markenkompatibilität inklusive

Dieser Helligkeitsregler ist mit den gängigen Serien aus dem REV-Sortiment kompatibel

Desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel:

- Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI

- Gira: Flächenschalter, Standard 55

- Jung: A500, AS500, CD500

- Merten: System M

Artikelnummer	0399620090
Beschreibung	weiß
EAN-Code	4006341711946
VE	10