

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
845500181	2	116	 4008224648370

Universal Druck-Wechsel-Dimmer Sockel mit Nebenstelle, für LED, Glühlampen, 230V Hoch-/Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektrischen Transformatoren und Energiesparlampen. Dimmverfahren einstellbar in Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, LED 3-100W, Glühlampen 5-250W. Mit Wellenadapter 4/6mm. Für Wechselschaltungen geeignet.



Technische Daten		845500181
Zusammenstellung	Basiselement	
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf	
Lastart	universal	
Montageart	Unterputz	
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	
Werkstoff	sonstige	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Farbe	Aluminium	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
App-Steuerung über Bluetooth	Nein	
Dimmung Phasenanschnitt	Ja	
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	
Seriendimmer	Nein	
Nebenstelleneingang	Ja	
Lichtwertspeicher	Ja	
Verwendbar mit Taste	Nein	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein	
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	
Verwendbar mit Funktaste	Nein	
Verwendbar mit IR-Taste	Nein	
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Nein	
Nennspannung	230V	
Frequenz	50Hz	
Nennleistung	3-100VA	
Anschlussart	Schraubklemme	
Aderquerschnitt	2,5mm²	
Gerätebreite	71mm	
Gerätehöhe	71mm	

Clever sein.
Kopp einschalten.



Technische Daten		845500181
Gerätetiefe	55mm	
Min. Tiefe der Gerätedose	34mm	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Heinrich Kopp GmbH | Alzenauer Straße 68 | 63796 Kahl/Main | Tel. +49 6188 40-0 | E-Mail: vertrieb@kopp.eu | www.kopp.eu