



Der 360° rotierbare Ladeadapter von SCHWAIGER® ist zum Anschluss an eine haushaltsübliche Steckdose konzipiert und erweitert diese um 2 USB Anschlüsse zum Laden mobiler Geräte. Dank des vollständig um 360° drehbaren Gehäuses ist der Steckdosenadapter ein kleines Raumwunder und

kann äußerst platzsparend eingesetzt werden, wodurch er ideal für den Anschluss an Steckdosenleisten geeignet ist. Einfach Adapter einstecken, in die benötigte Richtung drehen und schon können problemlos weitere Stecker in den nebenliegenden Steckdosen genutzt werden.



 designed by  
SCHWAIGER

## ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.

LADC0240

Letzte Aktualisierung: 08.07.2022



## HIGHLIGHTS (LADC0240)

- Für den Anschluss an eine haushaltsübliche 230 V Steckdose
- 360° drehbares Gehäuse für einen extrem flexiblen und platzsparenden Einsatz
- Ideal für den Einsatz an Steckdosenleisten
- Einfaches Aufladen mobiler Geräte über USB Anschluss
- Paralleles Laden von bis zu drei Geräten möglich
- Durchgeschleifte Steckdose
- Lieferumfang: 360° Ladeadapter, Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1x Schukostecker (Typ F) 1x Schukobuchse (Typ F) 2x USB 2.0 A Buchse	Kurzschlusschutz	Ja
Spannungsversorgung	Eingang: 230 V , 50 Hz Ausgang Schuko: 16 A , 3680 W (max.) Ausgang USB: 5 V DC , 3400 mA (total)	Passend für	Smartphone, Tablet, Kamera, Kopfhörer
Einsatzort	Innenbereich	Farbe	Weiß
Überladeschutz	Ja	Gewicht	118 g
Überspannungsschutz	Ja	Abmessungen (Breite)	50 mm
		Abmessungen (Höhe)	95 mm
		Abmessungen (Tiefe)	75 mm
		Modellnummer	LADR360